

GL-H38

Ultra HD 4K 警用執法記錄器

操作說明書



綠廣興業有限公司

地址：台北市南港區忠孝東路六段 388 號

電話：02-2788-9988 代表號

網址：www.greenleaf.com.tw

Line 官方：@uuw5632b



前言

- 感謝使用者選購綠廣興業有限公司的警用執法記錄器，在使用前請認真閱讀本手冊，同時請妥善保存好本手冊，以便需要時查詢。
- 本手冊相關內容最終解釋權歸本公司所有，如有更改恕不另行通知。
- 本手冊為該產品的使用手冊，簡要介紹了產品的功能特點、性能指標、外觀結構、使用方法和注意事項，供廣大用戶在使用時參考，請在使用前詳細閱讀。
- 若設備發生故障或對本手冊內容有疑問，請及時與本公司聯繫，也歡迎提出建議和批評。

警告：

1. 請遠離火源。
2. 避免將顯示幕和攝像機鏡頭直接放置在日光下曝曬。

注意：

1. 特定頻率的電磁波可能影響圖像品質。
2. 在您使用該產品開始工作之前，請做一次試驗性錄影以便熟練掌握使用。
3. 產品長時間不用，再次使用前，請提前充滿電。
4. 發生故障時，請勿任意拆開和維修，只有授權維修人員才能進行維修。
5. 當開關機後，機器螢幕顏色有色差時(發紅)，請重新開機即可恢復正常顏色。
6. 本機系統不支援官方更新，若用戶自行刷機，可能給使用者的資訊安全帶來風險，由用戶自行承擔。

產品介紹

產品概述

執法記錄器是本公司 2024 年傾力打造的最新警用執法記錄產品，蘊含多項最新影音處理技術，功能全面，性能可靠，可廣泛用於執法部門，衛哨巡邏或物流等單位。

在工作現場使用該設備可適時記錄現場情況，蒐集證據，規範執法或工作行為，還原現場畫面。

產品採用聯發科晶片，性能更高，功能更穩定。

產品採用創新外觀設計，機身小巧，重量輕便，佩戴使用更加舒適輕鬆。

產品按鍵設計更符合使用需求，正面錄影鍵可確保快速開啟影音記錄。

產品符合 IP66 防塵防水，颱風天可正常戶外使用。

支援安全模式，防誤操作，一鍵省電等功能。

麥克風高靈敏度，支援高信噪比錄音。

支援自動、手動紅外線夜視功能。

支援語音播報功能，操作提示等。

支援影像延續錄影，事件追溯錄影功能，移動偵測等功能。

支援浮水印，包含日期時間，警員編號，設備編號，更具有法律效益。

支援車載模式(通電自動錄影，斷電自動存檔關機)，自動覆寫循環錄影。

支援密碼保護，並設定密碼，防止檔案被刪除。

支援秘拍蒐證(不顯示工作指示燈)。

支援通電自動開機。

支援開機自動錄影。

支援開機自動錄音。

* 溫馨提示

由於產品不斷更新，如使用時與本說明書存在差異，請以實物為準，本說明書僅供參考。

產品規格

影像元件：800 萬(3840x2160)CMOS

視角：140 度

最低照度：IR 夜視及 LED 白光照明

影音儲存檔案：H. 264/H. 265

影像解析度：Ultra HD 4K(3840x2160)

Ultra HD 2K(2560x1440/2304x1296)

Full HD(1920x1080)

HD 720P(1920x720)

錄影張數：30fps

顯示螢幕：2 寸 IPS 全視角顯示螢幕

照片解析度：48MP/32MP/26MP/20MP/14MP

記憶體：內建 128GB/256GB

電源：內建充電式 3400mAh 鋰電池

充電方式：USB Type-C 或 充電座 DC 5V 約 5 小時

工作時間：10 小時(FHD 1080P)

防塵防水：符合 IP66 規範

防摔：1M 符合 MIL-STD-810G 規範

尺寸重量：81.8 x 56 x 30.8 mm / 134g

事件追溯錄影：有，90 秒

延續錄影：有，最大 5 分鐘

時間戳記(日期時間顯示)：有

自動覆寫(循環錄影)功能：有

位移偵測(移動偵測)功能：有

車載模式(通電自動錄影)：有

插電錄影(邊充邊錄)功能：有

開機自動錄影：有

雷射標定器：有

產地：臺灣製造、BSMI 認證

按鍵功能描述



操作

⑥開關機(⏻)

關機狀態下，按一下⏻電源鍵開機進入待機狀態，在任一狀態下按一下⏻電源鍵3秒直接關機；開機狀態下，按一下⏻電源鍵可開/關螢幕。



⑤重點標記(★)

錄影中按一下★鍵即可重點標記此檔。座充時**確認**功能。

自定義鍵

客製化預留按鍵。

⑦IR 夜視鍵/LED 白光照明燈鍵(☾)

按一下☾IR/LED 鍵可以啟動紅外線夜視畫面，長按☾IR/LED 鍵開啟 LED 照明燈，再次長按關閉 LED 白光燈。

⑧錄音(🎤)

螢幕開啟狀態下，按一下🎤錄音鍵開始/停止錄音。

關機狀態下，長按🎤錄音鍵開機自動錄音。

①錄影鍵(▶)

待機狀態下，按一下▶錄影鍵，會語音提示，再次按一下會提示“停止錄影”並儲存。

關機狀態下，長按▶錄影鍵開機自動錄影。

⑨錄影鍵(頂端)

按一下錄影鍵快速錄影。**座充時調整數字功能。**

⑩拍照(📷)

螢幕開啟狀態下，按一下📷拍照鍵拍照 1 張，錄影狀態下按下📷拍照鍵，可抓拍 CAP 當時攝錄的照片並保存。

③選項鍵：功能設定/確認(M)

待機狀態下，按一下 M 選項鍵，進入系統設定選單，按▼/▲鍵選擇需要修改的選項按確認，▼/▲鍵選擇設定參數選項確認，按↩返回鍵返回上一層完成功能表設定。

②向上/向下鍵(▼/▲)

功能表設定中可進行向上向下選擇及放大縮小。

④返回鍵/鐳射標定器(↩)

長按↩返回鍵，鐳射標定器開啟，再次長按鐳射標定器關閉。

影像播放

待機狀態下，按↩返回鍵進入檔案介面，選擇“影像”確認，然後按▼/▲鍵選擇要查看的影像檔案，再按 M 確認鍵播放影像檔案。



照片播放

待機狀態下，按 **返回鍵** 進入檔案介面，
選擇“照片”確認，
然後按 **▼/▲** 鍵選擇要查看的照片檔，
再按確認鍵播放照片檔案。



錄音重播

待機狀態下，按 **返回鍵** 進入檔案介面，
選擇“錄音”確認，
然後按 **▼/▲** 鍵選擇要查看的錄音檔，
再按確認鍵播放錄音檔案。



充電

主機直接插 USB 充電或插在充電座上充電時，主機會自動開機**綠燈恆亮**，進入待機模式下，待設定的**自動關機**時間到，主機自動關機，此時**綠燈熄滅**，**藍燈恆亮**才是完全充電，充飽**藍燈熄滅**，**紅燈恆亮**。

註：若**自動關機**設定關閉時，請務必手動長按 **電源鍵** 關機充電。

M 選項：功能設定

功能表設有初始設定，需要更改初始設定，請在待機狀態下，按一下 **M 選項** 鍵進入功能表設定介面，**▼/▲** 鍵找到需要更改的專案，按 **M 確認** 鍵進入修改選項，按 **▼/▲** 鍵選擇參數，選擇好之後按 **M 確認** 鍵確認，按 **↩** 返回鍵返回上一層選單。

系統設定

錄影解晰度、錄影品質、畸變矯正模式、錄影時間、自動覆寫、震動提示、錄音、事件追溯錄影、移動偵測、照片解晰度、影片編碼、事件追溯錄影、車載模式、省電模式、螢幕保護裝置、自動關機、修改密碼、密碼保護、密拍模式、IR 切換、音量設定、按鍵音、語音播報、警員編號、設備編號、GPS、時區選擇、時間設定、語言設定、螢幕亮度、恢復出廠、韌體版本

錄影解晰度

錄影解晰度有“2160P30、1440P30、1296P30、1080P30、720P30”五種選項，解晰度越大檔也越大，同記憶體、同電量錄製時間越短。

預設錄影解晰度為“1080P30”。

錄影品質

錄影品質有“低、中、高”3種選項，預設品質為“中”。

畸變矯正模式

影像畸變矯正有“開啟、關閉”2種選項，預設畸形矯正功能為“關閉”。

錄影時間

錄影時間有“5 分鐘、10 分鐘、20 分鐘、30 分鐘”4種選項，因應資訊安全，預設錄影時間為“5 分鐘”。

自動覆寫(自動覆蓋/循環錄影)

自動覆寫有“開啟、關閉”2種選項。機器在錄影過程中提示記憶體已滿，無法再繼續儲存錄製時，開啟自動覆寫設定，此時系統將自動刪除最早一段影像檔，然後繼續錄製。預設自動覆寫功能為“關閉”。

震動提示

震動提示有“開啟、關閉”2種選項，預設震動提示功能為“開啟”。

錄音

有“開啟、關閉”2種選項，預設錄音功能為“開啟”。

延續錄影

有“關閉、1 分鐘、2 分鐘、3 分鐘、5 分鐘”，在按下 **■◀** 錄影鍵停止錄影，但系統會延續錄影，預設延續錄影功能為“關閉”。

移動偵測(位移偵測/動態偵測)

有“開啟、關閉”2種選項，預設移動偵測功能為“開啟”。


照片解晰度

照片解晰度有“48M、32M、26M、20M、14M、8M”6種選項，預設照片解晰度為“8M”。

影片編碼

影片編碼有“H.264、H.265”2種選項，預設影片編碼為“H.264”。

事件追溯錄影

事件追溯錄影有“開啟、關閉”2種選項，事件追溯錄影是執法記錄器開機後，按下錄影鍵時，可將之前一段時間的畫面預先錄入，最大可事件追溯錄影90秒，所有解晰度一樣，預設事件追溯錄影功能為“關閉”。

車載模式(通電自動錄影功能)

車載模式有“開啟、關閉”2種選項，開啟車載模式後執法記錄器在關機狀態下，連接車充或充電時執法記錄器自動開機並開始錄影，停止充電後保存錄影文件並馬上自動關機。預設車載模式功能為“關閉”。

省電模式

省電模式有“開啟、關閉”2種選項，預設省電模式功能為“關閉”。

螢幕保護裝置

螢幕保護裝置有“關閉、1分鐘、3分鐘”3種選項，執法記錄器開機無任何操作後自動關閉螢幕進入修眠狀態，預設螢幕保護裝置為“1分鐘”。

自動關機

自動關機有“關閉、30秒、1分鐘、5分鐘”4種選項，自動關機是指執法記錄儀開機無任何操作後自動關機。預設自動關機功能為“關閉”。

修改密碼

請謹慎設定並牢記，遺失密碼或忘記需回本公司重設並有可能遺失所有內部資料。**預設密碼：000000。**

密碼保護

開啟後務必牢記密碼，遺失密碼或忘記需回本公司重設並有可能遺失所有內部資料。

密拍模式

有“開啟、關閉”2種選項，預設密拍模式為“關閉”，指示燈顯示。

IR切換

紅外線夜視控制有“手動、自動”2種選項，設定為手動時，長按IR/LED

鍵開啟 IR 夜視；設定自動時，測光感應器自動感應外部環境明暗度，低照度時自動切換為 IR 夜視模式，IR 夜視開啟影像變為黑白。

預設 IR 切換為“手動”。

音量設定

音量設定有“關閉、低、中、高”4種選項，預設音量設定為“中”。

按鍵音

按鍵音有“開啟、關閉”2種選項。預設按鍵音為“開啟”。

語音播報

語音播報有“開啟、關閉”2種選項，預設語音播報為“開啟”。

警員編號(6碼)

先驗證密碼，以▼/▲鍵選擇數值，若無直接按 **M 確認鍵** 確認後，輸入或修改編號，按 **M 確認鍵** 確認 OK。

設備編號(7碼)

先驗證密碼，以▼/▲鍵選擇數值，若無直接按 **M 確認鍵** 確認後，輸入或修改編號，按 **M 確認鍵** 確認 OK。

GPS(選配)

有“開啟、關閉”2種選項，搭配專用播放程式，錄影影像隨地圖顯示，可得知當下錄影的地理位置，預設 GPS 功能為“關閉”。

時區選擇

以▼/▲鍵選擇，中華民國是 GMT+8，按 **M 確認鍵** 確認。

時間設定

以▼/▲鍵選擇數值，按 **M 確認鍵** 確認 OK。

語言設定

語言依所在國家設定，預設語言為“繁體中文”。

螢幕亮度

螢幕亮度有“低、中、高”3種選項，預設螢幕亮度為“中”。

恢復出廠

所有設定都將重置，完成後機器重啟，“YES、NO”2種選項。

韌體版本

固件版本、警員編號 6 碼、設備編號 7 碼。