

GL-i26 手持式行動電話/竊聽器探測儀



綠廣興業有限公司

GREEN LEAF
ENTERPRISE CO.,LTD.

地址：台北市南港區忠孝東路六段 388 號

電話：02-2788-9988 代表號

網址：www.greenleaf.com.tw

Line 官方：@uw5632b



[簡介]

- 新一代手持式行動電話探測儀確保資訊安全
- 防止管制區域內，不法人士夾帶手機等智慧型裝置進入管制區域！
- 不發射電磁波，不會影響孕婦、裝設心律調節器者。
- 不論手機是在開機或關機狀態均可偵測。
- 不放電池、不插 SIM 卡亦可偵測。

[用途]

機場、車站、碼頭安全檢查海關、警局、保安部門、軍隊、監獄安全檢查、各種考試考場的防作弊入場檢察、高等會議室安全保密檢查等。

面對與日俱增的手機非法使用(例如：監獄、政府、執法場所、考場等)。本機探測技術能夠探測隱蔽的手機(無論開機或關機，甚至不裝電池或 SIM 卡都可偵測)。

此為一款近距離的手機偵測儀，具有極佳的性能，能夠迅速完成環境安全檢測，及時發現隱藏的手機，不同於傳統金屬探測器任何金屬材質都警報。

[規格]

靈敏度：00-30(建議 16~20 範圍內)

報警模式：蜂鳴/震動/靜音

探測距離：1~12 公分

探測範圍：360 度全向探測

探測時間：0.5 秒

電源：平頭 18650/21700 鋰電池 或 AA×2 電池

材質：ABS

尺寸：360 × 80 × 45 mm ±2%

重量：300g(不含電池)±2%

[顯示圖示功能]

E：行動電話/竊聽器電子設備探測模式(故定不可切換)

00：靈敏度調整 00~30，建議探測範圍設在 16~20 之間



：警報、靜音 X，對應按鍵⓪，長按⓪鍵開啟/關閉



：震動、關閉 X，對應按鍵Ⓜ，長按Ⓜ鍵開啟/關閉



：藍牙，預留功能，暫無任何作用



：電池殘量顯示



：電器元素量條狀表

00000：檢測次數 250509：年/月/日 18:08:57：時:分:秒

[操作方式]

將握把底部電池蓋轉開，放入 18650 電池或 AA 電池 2 顆。

電源：長按⓪電源鍵 2 秒開機/關機，顯示螢幕亮起，約 3 秒後可以開檢測。

探測方式：探測時需將設備貼近被測人員身體進行偵測，偵測距離近但誤報率低。



[時間設定]

長按⏻鍵。再按一下⏻電源鍵，日期出現反白，即可修改年月日，時分秒，使用⏻鍵及⏻鍵，做左右移動，⏻鍵是增加數值，⏻電源鍵是減少數值。校正好後，長按一秒⏻電源鍵，表示確定，即可儲存剛剛校正好的數值。

[注意事項]

- 長期不使用，請將電池取出，若是充電電池，請充飽電後再存放。
- 若使用本機充電，請關閉電源。
- 大地磁性會影響探測器，造成誤報。
- 磁鐵成份高的物件，會觸發警報。
- 探測區對著物件不發聲音，只會在掃過時才會發出警報。