

GL-E35 HD720 隱藏按鍵式眼鏡型針孔攝影機

設計成一般粗框造型眼鏡，全機外觀採無 USB 孔，無 TF 記憶卡槽，隱藏式按鍵，工作指示燈只有在充電連結電腦時才會亮，即使面對面也不易查覺。

產品說明



[規格]

影像元件：1/4" progressive CMOS(1280x960)

視角：67 度

焦距：3.7mm/F2.8

最小照度：3.3Lux@F2.8

影音儲存檔案：AVI 檔(MJPG 編碼)

影像解析度：HD 720P(1280x720)

錄影張數：30FPS

記憶體：內建 16GB

電源：內建 270mA 充電式鋰電池

充電方式：USB DC5V

工作時間：70 分鐘

尺寸：Arm(146) × Bridge(11) × Total Width(142) × Total Height(43)mm

重量：約 40g

產地：臺灣製造、BSMI,CE,FCC 認證

[操作]

開機自動錄影：輕按錄影鍵 5 秒，等 3-5 秒，長震 1 次，開機並自動錄影。

存檔自動關機：輕按錄影鍵 1 秒，震動 2 次，存檔並自動關機。

註：如果設備沒有存儲卡，它將振動 20 次並關閉電源。如果存儲卡已滿，設備將振動 5 次並關閉電源。當存儲卡變滿時，它將自行關閉，當電池電量不足時，設備將振動 3 次。

充電：使用專用 USB 線接 USB DC5V 變壓器，充電綠燈恆亮，充飽燈熄。

USB 變壓器相容一般手機 DC5V 充電變壓器。

連接電腦：關機狀態下，連接專用 USB 線至電腦，依電腦等級約 20~30 秒後，輕按錄影鍵 3 秒，震動 1 次，開機即可出現卸除式磁碟。

註 1：若按 3 秒沒反應，請稍待片刻，再執行此動作。

註 2：關機後及離開 USB 充電、讀取，需待約 30 秒後，才能開機。

[時間設定]V1

本機會在記憶體內自建一個 TIMERESET 的文字文件檔(.txt)，於該檔案內依照格式自行更改現實時間後，存檔並離開電腦，接上電池，錄影 30 秒測試是否校正成功。

例如(2022 年 4 月 3 日 8:57:08) 請照格式更改 20220403085708Y，然後儲存檔案(註：Y 顯示/N 隱藏)。

[時間設定]V2

本機會在記憶體內自建一個 SETTIME 的文字文件檔(.txt)，於該檔案內依照格式自行更改現實時間後，存檔並離開電腦，接上電池，錄影 30 秒測試是否校正成功。

例如(2026 年 7 月 1 日 8:57:08) 請照格式更改 2026.07.01 08:57:08，然後儲存檔案。

[產地]臺灣

[展示中心]綠廣興業有限公司

[地址]台北市南港區忠孝東路六段 388 號

[E-Mail] service@taiwan-spy.com

[LINE 官方 ID] @uuw5632b

本設備僅供執法機關及居家安全蒐證使用