GL-F02 鑰匙型 MP3 錄音器

操作說明書與使用指南

【產品簡介】
GL-F02 採用臺灣最新技術設計並外銷日本，具備極佳節能控制與超低耗電特性。充飽電池可提供長達 7 小時連續高音質錄音。錄音品質清澈純淨、無雜音與噪聲，專為軍警、記者蒐證及專業錄音需求打造。業經 BSMI 認證：R38277(外銷型號：AR-300)

一、 產品主要特點

- **一鍵快捷控制**：單鍵輕鬆操作，可快速啟動錄音，掌握關鍵時刻。
- **超長續航力**：內建高效能鋰電池，充飽電後可連續錄音高達 7 小時。
- **內建 4 GB 記憶體**：提供穩定充足的儲存空間。
- **MP3 音訊播放**：支援 MP3 格式錄音與音樂播放功能。
- **外銷日本品質**：外銷日本機種，工藝精良，穩定耐用。

二、 產品規格與標準配件

【技術規格】

錄音模式	全時連續錄音
提示功能	震動提示與 LED 狀態指示燈
錄音時間	充飽電可連續錄音約 7 小時
內建容量 / 格式	4GB / MP3 音訊格式
系統支援	USB 2.0 即插即用 (Plug & Play)
電池規格 / 充電時間	110mAh 鋰電池 / 充電約 30 分鐘(以變壓器實際狀況為主)
主機尺寸	約 33 x 37 x 11.6 mm ±1(不含偽裝鑰匙)
主機重量	10g ±1(不含偽裝鑰匙)

【標準配件】

✔GL-F02 錄音主機 x 1
✔Miceo USB 傳輸線 x 1
✔專用耳機 x 1
✔偽裝鑰匙附件 x 1

三、 詳細操作說明



開機 / 關機

開機：長按電源鍵 3 秒，藍燈亮起，閃爍 3 下後熄滅即自動開始錄音。

關機：長按電源鍵 3 秒，藍燈亮起到熄滅，自動存檔關機。

檢查狀態：按一下按電源鍵，藍燈閃爍表示錄音狀態中，無燈號表示關機狀態。

時間設定

在根目錄下新增一個 set time.txt 文件檔，內容例如(2026 年 1 月 1 日 8:57:08)

2026.01.01 08:57:08

開機錄音，即可寫入設定時間

播放

將 GL-F02 的鑰匙片向外拉出，換接專用耳機連接至 USB 埠。

長按電源鍵 3 秒，藍燈閃爍，以預設音量播放錄音檔。

播放中短按電源按鈕，可切換跳至下一首或上一首。

結束播放則關機，長按電源鍵 3 秒，燈熄關機。

充電說明

將 GL-F02 的鑰匙片向外拉出。

在關機狀態下，連接 USB 線至設備底部。

將另一端連接至電腦、行動電源或 USB 電源供應器。

充電時綠燈亮起，充滿電約需 30 分鐘（滿電後綠燈熄滅）。

指示燈

藍燈閃爍 3 次後熄滅：錄音中。

藍燈緩慢持續閃爍：播放音訊中。

藍燈快速閃爍持續 10 秒：低電量警告。

藍燈快速閃爍持續 3 分鐘：記憶體空間已滿。

連接電腦

充電專用 USB 線連接電腦後，藍燈亮起，即可出現 USB 磁碟機。

四、注意事項

※ 本產品僅供執法與居家安防用途！

五、 展示中心與服務資訊

[產地]臺灣

[展銷門市]綠廣興業有限公司

[門市地址]臺北市南港區忠孝東路六段 388 號

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[Line 官方]@uuw5632b